

Инструкция по монтажу логотипа Galaxy

1. При установке за кассовой видео стены 2x2, на Ваши плечи ложится и монтаж логотипа Galaxy нового.
2. Шаблон для сверления больших отверстий под провода и под монтаж букв позиционируется в правый верхний угол (рис.1), причем край буквы «Y» - это край РАМЫ под мониторы.
3. Шаблон с отверстиями фиксируется на ткани и сверлом 10 диаметра сверлим насквозь (насквозь ткань и дсп, стену насквозь не надо сверлить) отверстия.
4. Снимаем шаблон и прокидываем провода так, чтобы у нас в местах размещения букв был коннектор «папа» (рис.2)
5. Другая сторона провода – аккуратно протаскиваем ее в ближайшую колонну, как на рис.2 примерно. В элементах пристенной белой мебели размещаем блок питания для логотипа и подключаем его в 220 В. Провода от логотипа подключаем к блоку в разъемы 12В.
6. Фиксируем шаблон под «буквы» (рис.3) и крепим их на саморезы, которые в комплекте.
7. После фиксации корпусов, вставляем ПВХ подложку с диодами, подключаем коннекторы, утапливаем коннекторы внутрь, чтоб ПВХ плотно прилегал к корпусу буквы (рис.4). Коннектор – ВНИМАНИЕ, на нем есть РИСКА, при подключении обратите внимание, иначе буква у



Рис.
1



Рис.
2



Рис.
3



Рис.
4

Инструкция по монтажу логотипа Galaxy

8. Подложку с диодами необходимо будет приклеить при помощи термопистолета и термоклея точечно, не заливая все по периметру. Подложка из ПВХ должна держаться к задней стенке и не вываливаться вперед. Если не проклеить, она вывалится, и вы снова поедете в этот магазин разбираться что там со светом. (рис.5)
9. После проклейки подложки из ПВХ – устанавливаем лица акриловые, не забывая снимать защитную пленку синего или белого цвета она. (рис.6)
10. После подключения всех элементов и установки акрилового лица – логотип должен засветится белым светом, как на (рис. 7)



Рис.
5



Рис.
6



Рис.
7