БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ КАССОВОГО ПО:

«Интеграция с ККТ под 54-ФЗ»

С кассой один на один 25 января 2017 года Настройка, перепрошивка и Другие необходимые операции

Царюков Роман

ATON

О чем поговорим?

- 1. Определение типа установленного ФН (боевой, тестовый (МГМ))
- 2. Установка/замена ФН (МГМ) (видео)
- 3. Определение версий внутреннего ПО ККТ
- 4. Обновление ПО ККТ
- 5. Регистрация кассы
- 6. Настройка параметров связи с ОФД
- 7. Тестовые продажи, ЛК ОФД
- 8. Диагностика соединения с ОФД. Менеджер регистров
- 9. Очистка МГМ



Определение типа ФН (боевой, тестовый

RadieWatkа информации о ККТ*

АТОЛ Ч информация электронный блок уникальный номер одоовообаеводтааз Lan Mac-алеес 1 кол зачиты 4 8190054332150727	550 0 KKT 5.6 5622e648f5001cc3 4:1F:8A:E5:E4:90 HOPM
DATAPEN MACUB (2.2 -	3.37 = 3.20 HOPM
1034	HOPM
011	That II
ФИСКАЛИЗИРОВАН	HET
PUCK, PEXUM SAKPHT	HET
ВЕРСИЯ	fn debug v 1.32
СРОК ДЕИСТВИЯ	00-00-00
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ/ОСТ	АЛОСЬ 0/12.
HAPAGOTKA	
A-DTPE34.,BCEFO	803
АВИГАТЕЛЬ, ВСЕГО	1144644
ГОЛОВКА, ВСЕГО	725593
A-DIPE34.,CEPUC	159
АВИГАТЕЛЬ, СБРОС	178948
ГОЛОВКА СБРОС	109133
TEMTEPATOPA LOUORKN	220
ID СЕРИИ (2628):	10.15
1	1245
5 00/09 0 0V	2243
LONOD L TIK	100
CKODOCTL CLUAA	USB
CRODUCTD DHINA	4800
DOTOROA DEMENA	4800
ILATA BROND	ATUN 3.0
AGIO DPENN	17.01.17 09:22
	00106205191335
COACH	99990/89414
3A TOKS	IDK91



Тестовый ФН (МГМ)

0039	HOPM
ΨH	
ФИСКАЛИЗИРОВАН	HET
PUCK . PEXUM SAKPLIT	HET
ВЕРСИЯ	fn debug v 1.32
срок деиствия	00-00-00
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ/ОСТ	АЛОСЬ 0/12
наработка	
A-NTPERK RCFLO	803

Боевой ФН

กกวษ	HOF
ΦH	
ФИСКАЛИЗИРОВАН	HE
ФИСК. РЕЖИМ ЗАКРЫТ	HE
ВЕРСИЯ fn_v_1	L_0
СРОК ДЕИСТВИЯ	00-00-6
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ/ОСТАЛОСЬ	0/1
НАРАБОТКА	
A-OTPE34.,BCEFO	1

* Для распечатки чека информации необходимо включить аппарат с зажатой кнопкой протяжки ленты, отпустить кнопку протяжки после второго звукового сигнапа

Установка/замена ФН (МГМ)





Определение версии внутреннего ПО ККТ

Распечатка информации о ККТ

ATO A FEM

RUIA	55Y
ИНФОРМАЦИЯ	O KKT
электронный блок	5.6
ЧНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР	
0d008006aebd1ca3	35622e648f5001cc3
LAN MAC-appec	14:1F:BA:E5:E4:90
кол зачиты 4	
8190054332150727	HOPM
SATAPER YACOB (2.2 ·	-3.3) = 3.28
	HOPM
1039	HOPM
0H	110-11
ØNUKAUNANDUBAH	HET
DIACK DEWIM JOKPHT	HET
REDCUO	fn dohug y 1 32
COOK AFRICTRUG	90-00-00
DEDEDECTION ACTION	TARCE 0/12
HEFEFEI NUTEHUNN/ UU	
A-OTDE OU POERO	803
ADUCATE AL DOCCO	11000
ADVI HILIDADULI U	1177011
I DINDERHIDLET D	(20090
A-UTPESH. JCDPUL	159
ABNI ATERIDALDPUC	1/8948
TUNUBKA COPUC	109133
TEMPEPATOPA TUJUBKN	220
ID СЕРИИ (2628):	
1	1245
3	2243
CBSI3D C TIK	
Kahaji Udmeha	USB
CKUPOCTE EMMA	4800
CKUPOCTE BPEMEHHU	4800
ПРОТОКОЛ (ОБМЕНА	ATD/ 3.0
дата время	17.01.17 09:22
3H KKT:	00106205191335
ΨH N	99990789414
CHACI	ИБО
3A DOK	UDKU!



ID СЕРИИ (2628)	
1	1245
3	2243

2628 - версия прошивки1245 - идентификатор ПО ККТ2243 - версия загрузчика



Обновление ПО ККТ

Для перепрошивки понадобится:

- компьютер, ноутбук с USB, СОМ-портами
- утилита для прошивки FlashMagic

выложена в открытом доступе в Центре загрузок fs.atol.ru см. Контрольно-кассовая техника\FPrint\FlashMagic

- прошивка

Текущие версии прошивок можно запросить на <u>isoft@atol.ru</u> Также прошивки выложены в закрытом разделе Центра загрузок fs.atol.ru см. одноименные разделы по каждой модели Контрольно-кассовая техника\Fprint\

По состоянию на 25.01.2017, текущей версией прошивки является 2628



Обновление ПО ККТ

Процесс прошивки подробно описан в ремонтной документации

 инструкция (документация по сервисному обслуживанию и ремонту)

ремонтные документации выложены в закрытом разделе Центра загрузок fs.atol.ru см. одноименные разделы по каждой модели Контрольно-кассовая техника\Fprint\

* Доступ в закрытый раздел осуществляется в с учетными данными от СервисДеск

Небольшой видеоролик по прошивке



Регистрация кассы

Для регистрации(фискализации)

EcrRegistration АТОЛ 77Ф, 00106901043001, версия: 3.0.1245 RU Настройка связи ATO Подключите ККТ к компьютеру по любому из доступных интерфейсов и включите. При подключении по USB ККТ найдется автоматически, для других типов подключений укажите настройки ATTAN . Найдена ККТ АТОЛ 77Ф, 00106901043001, версия: 3.0.1245 RU, порт: СОМ36. Для работы с данной ККТ нажмите кнопку Далее О программе... Меню Далее Выход

ККТ

используется

утилита

Утилита входит в состав дистрибутива ДТО 8.12.0 и выше

После установки ДТО утилита находится по пути ...\ATOL\Drivers8\Utils\Bin\EcrRegistration.exe

релизы выложены в открытом доступе в Центре загрузок fs.atol.ru Интеграцияокассовоко ПОбход Банение ДТО 8.х

Регистрация кассы. Видеоролик

Нашей компанией был снят ролик по поставке фискального регистратора на учет

https://www.youtube.com/watch?v=ciKSFWGME5A





Расчет регистрационного номера РНМ

Методика расчета регистрационного номера описана в форматах фискальных документов Данная информация описана также на нашем <u>pecypce</u> с подробным

Примеродионный номер ККТ состоит из 16 цифровых символов (10 + 6 символов), пример XXXXXXXXXYYYYYY где X это строка, состоящая из 10 цифр (от 0 до 9), отведенных под порядковый номер зарегистрированного ККТ; где Y это строка, состоящая из 6 цифр (от 0 до 9), отведенных под контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ.

Алгоритмы:

. . . .

1. Формирование порядкового номера, зарегистрированного ККТ происходит на стороне ФНС России, дополняется лидирующими нулями до длины строки в 10 символов.

Мы разработали небольшую утилиту для расчета РНМ, на основании вышеуказанной методики.

Данная утилита также имеется по вышеуказанной ссылке

🔛 RNM CRC		_ 🗆 🗙
ЗН	00106901043001	
ИНН	7715872732	
PHM (0-10)	5	
	Расчет	
000	0000005057998	



Ввод заводского номера

Перейдите на закладку «ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ» Войдите в режим доступа к «5 – доступ ФП» В поле «Зав.номер» ввести заводской номер и нажать кнопку «Ввод зав.

номера».

🏈 Тест "Драйвер	KKM"				-	
Регистрация ПД Фиск Прогр. С	Скидки/над(к.ПД Картинки ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ	бавки/налоги Графика ЛУ Дан	Действия Запросы Ре ные Ниж	а Г егистры к. ур.	Течать Серви∕2 Общее	Режим: <mark>5-ДоступкФП –</mark> Пароль:
Зав.номер: РНМ:	00106306053334	Ввод за ФАктивиз	в. номера ация ЭКЛЗ	Фискали Закр. архи	изация ва ЭКЛЗ 🤇	Войти Выйти
инниени: Номер КПК: Смена с: Смена по: День с: Месяц с: Год с:	0 1 1 18 1 2017		Запрос диаг	1830H08	(Гчет. 1 - Z-отчёт с гашение ✓ Снять отчёт Ширина симв/пикс: 48 528 ✓ Устройство включено Таймаут, мс: 5000 Вкл. с таймаутом
День по: Месяц по: Год по: № документа: Обнулять ЭЖ:	1 1 1998 166 🗸					Настройка свойств Тестирование О программе
Результат: (0) Параметр: (0)) Ошибок нет) Ошибок в параметра	х нет				Закрыть

Заводской номер вводится полностью (14 знаков) вместе с лидирующими

Где взять код защиты?

1. Код защиты имеется в паспорте кассы

14

Контрольно-кассовая техника АТОЛ FPrint-22ПТК

12. Свидетельство о приёмке

Контрольно-кассовая техника АТОЛ FPrint-22ПТК

Заводской №	00106306838567
Код защиты 4	3560745765256514
Заводской номер ФН	8710000100077621
Дата изготовления	25.12.2016

соответствует Техническим условиям 4013-001-02317764-2016 и признана годной к эксплуатации.

2. Код защиты можно восстановить через наш ресурс <u>http://partner.atol.ru/support/filelic/</u>

Файлы лицензий

Восстановление кода защиты

Модель оборудования	FPrint-02	T
	FPrint-77	
Серийный номер	FPrint-5200	
Серинный нонер	FPrint-02K	
	FPrint-03K	
	FPrint-11K	
	FPrint-22K	
	FPrint-55K	
	FPrint-77NTK	
	FPrint-5200K	
	CM-02	
	CM-02ITIK	
	EprintPay-01	
	ATOR 110	
	ATON 110	
	ATOR 770	
	АТОЛ 25Ф	
	АТОЛ 30Ф	
	ATOЛ EPrint-22 ПТК	
	АТОЛ 90Ф	*



Ввод кода защиты

Код защиты программируется через таблицы

🎲 Тест "Дра	йвер ККМ"			
ПД · Регистра Прогр.	Фиск. П.Д. Картинки ация Скидки/над ФП/ЭКПЗ/ЭЖ	Графика Запросы бавки/налоги Дейс ЛЧ Ланные	Регистры Серви 2 твия Печать 2 Ниж ир Общее	Режим: 4 - Программировани
Тип строки: Строка: Макс. длина:	0 - 1 строка клише Строка для печати 15		Получить строку Установить строку	Войти Выйти
Тип числа: Число:	0 - Номер ККМ в магази 9584	ie 🗖	 Получить число Установить число 	1 - Z-отчёт с гашение ▼ Снять отчёт Ширина симв/пикс: 48 528
Таблица: Ряд:	10 4	4	Получить поле Установить поле	Устройство включено Таймаут, мс: 5000
Поле: Тип: Эненения	1 Целое •		5	Вкл. с таймаутом Настройка свойств
оначение: Атрибут:	12/4/2030231320		Прочитать	1 T
Значение:			Записать	О программе
Результат: Параметр:	(0) Ошибок нет (0) Ошибок в параметра	ах нет		Закрыть



Настройка параметров связи с ОФД

В параметрах оборудования на закладке ОФД задаем:

Адрес ОФД Порт DNS Канал обмена

Данные об адресе, порте и DNS предоставляются техподдержкой ОФД

Подключение к **тестовому** контуру Платформа ОФД Адрес: ofdt.platformaofd.ru Порт: 19081 DNS: 8.8.8.8

Секции Печать чека	Печать 📔 Параметры печати	Скорость печати Шрифт
Основные Устройства	Скидки/время Кассиры	Клише/реклама Налоги
Параметры ретрактора	Скидки/надбавки Оплата Н	Настройки GSM/Wi-Fi ОФД
Адрес:	0.0.0.0	
Порт:	7777	
DNS:	0.0.0	
Канал обмена:	EthernetOverUsb	•
Использовать DHCP		
Интервал опроса ФН на наличие сообщений для передачи в ОФД (мс):	100	
Экспорт Импорт	Тест ОК	Отмена Применить

ВАЖНО!!!

Работа в тестовом контуре ОФД возможна только с тестовым ФН (МГМ)

Работа в пролуктивном контуре возможна только с боевым ФН Интеграция кассового ПО под 54-

Тестовые продажи, ЛК ОФД

Тестовые продажи

ПД Фиск.	ПД Кај	отинки Гра	афика Запросы	Регистры Сервис	Режим:
Прогр. Ф	п/эклз/эж	en (Данные Н	иж. ур. Общее	0 - Выбора
Регистрация	Ски	аки/надбавки/	налоги 📔 Действ	ия Печать	Пароль :
Название:	Чипсы с б	економ L4	Продажа	Покупка	J
Строка:	Строка для	я печати	Возврат продажи	Возврат покупки	Войти Выйти
Сумма/Процент:	0	3	Аннулир. продажи	Аннулир. покупки	Отчёт:
Секция:	1		Сторно	Отмена чека	1 - Z-отчёт с гашение
Цена/Количество:	5,5	2,345	Новый документ	Открытие чека	Снять отчёт
Тип скидки: Сумма Значение скидки: О Тип оплаты: Наличными		•	Опрата	Сторно оплаты	симв/пикс: 48 52
		2240 4042 600 00344	Зака нака са се за се за	🔲 Устройство включ	
		Закр. чека оез сдачи	Закр. чека со сдачеи	Таймаут, мс: 5000	
Наличность:	Не провер	ять 💌	Печать реквизита		Вкл. с таймаутом
Тип чека:	Продажа	•			
Остаток/Сдача:	0	0	Печать клише	Печать конца чека	Настройка свойств.
PLU N*:	1		Внесение нал.	Выплата нал.	
Буферизация:	Выключен	a 💌			Тестирование
Режим чека:	Обычный	нек. 💌			О программе
Pesugarat: Imi	Эшибок нет				

Проверка переданных данных в ЛК ОФД

ТЛАТФОРМА ПРОВЕРКАЧЕКА (900) 000-00-01 - О-Ф-Д→							
Чеки	Магазины	KKT	Отчёты	Профиль	Мои д	цокументы	Сотрудники
Мои чек	И						
Оплата ка	артой	Оплата наличными	В	озврат по карте	Возе	зрат наличны	ми
0,00 руб.		1 341,89 руб.	0	,00 руб.	0,00	руб.	
За период Магазин	🖀 с 09.12.2016 14:00 г Все магазины 🔹 Те	ю 09.12.2016 14:59 • рминал РНМ:00000000010	25803 - АТОЛ77Фа	атолФНС2 •	Час 3 часа	Сегодня В	чера 3 дня
Тип	Дата	Ном	иер	Сумма	Скидка		
	09.12.2016 14:46	344	122	121,99 руб.	0,00 руб.		Q
	09.12.2016 14:43	344	063	121,99 руб.	0,00 руб.		Q



Диагностика соединения с ОФД

Диагностика выполняется через посылку команды нижнего уровня **82 01 06 00** из режима **Выбора**

ПД 9 Регистра	Риск. П.Д. Картинки Графика ция Скидки/надбавки/налоги	Запросы Регистры Сервис Режим: Действия Печать <mark> О-Выбора </mark>	<u> </u>
Прогр.	ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ ЛУ ЛУ	Данные Ниж. ур. Общее Пароль :	д
Поток команды: Поток ответа:	82 01 06 00	Войти Выйти	Адрес С Порт: DNS:
Таймаут АСК:	: [500	Выполнить команду 1 · Z-отчёт с гашение -	Канал се
Таймаут ENQ	1: 5000		USB VCTC
		Ширина 48 528	Приложе
		У Натрайство включено	Выход в
		1 Таймаут, мс: 5000	Подключ
		Вкл. с таймаутом	Ди
		Настройка свойств	Дата Вр
			ИНН по
			KKT №
		Тестирование	îЗН
			ΦH №
	(0) Ошибок нет		
Резильтат	TIOT O MPROON TIOT		

Диагностика сое	динение с ОФД
Адрес ОФД:	192.168.2.163
Порт:	7777
DNS:	0.0.0.0.
Канал связи:	EoU
USB устройство:	Подключено
Приложение EoU:	Запущено
Выход в интернет:	Есть
Подключение к ОФД:	Есть
Диагностика заве	ершена успешно
Дата Время	03-09-2016 18:02
ИНН пользователя	123456789022
KKT №	123456789012
13H	001069000000141
ΦH NΩ	9876543210123456

ATON

Менеджер регистров

Дополнительная информация по ошибкам, имеется в Менеджере регистров

12. Сумма надб. за смену/5 0,00 3. Ошибка ОФД (сеть) 1 3. Ошибка ОФД (ОФД) 0 3. Ошибка ОФД (ФН) 0 3. Ошибка ОФД (ФН) 0 4. Не отправлено документов 1 5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 6. Сумма аннулир. продаж 0,00 6. Сумма аннулир. продаж 0,00	Устройство не включено Устройство не включено
3. Ошибка ОФД (сеть) 1 1 3. Ошибка ОФД (ОФД) 0 0 3. Ошибка ОФД (ФН) 0 0 4. Не отправлено документов 1 1 5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 * 6. Сумма аннулир. продаж 0,00 •	Устройство не включено
3. Ошибка ОФД (ОФД) 0 3. Ошибка ОФД (ФН) 0 4. Не отправлено документов 1 1. Не отправлено документов 1 5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 6. Сумма аннулир. продаж 0,00	Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено
3. Ошибка ОФД (ФН) 0 4. Не отправлено документов 1 5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 6. Сумма аннулир. продаж 0,00	Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено
4. Не отправлено документов 1 1 5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 * 6. Сумма аннулир. продаж 0,00 • 6. Сумма аннулир. продаж 0,00 •	Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено
5. Дата первого документа 11.1.2017 16:28:0 * 6. Сумма аннулир. продаж 0,00	Устройство не включено Устройство не включено Устройство не включено
6. Сумма аннулир. продаж 0,00 6. Сумма анн 🞲 Тест "Драйвер ККМ"	Устройство не включено Устройство не включено
5. Cymma an Tect "Apaŭsep KKM"	Устройство не включено
Constants I Commission I Reference Refer	
 сумма апт гегистрация Скидки/надоавки/налоги Деиствия Печать гежимс 	Устройство не включено
5. Сумма ани Прогр. ФП/ЗКЛЗ/ЗЖ. ЛУ Данные Ниж. ур. Общее 4 - Программировани -	Устройство не включено
7. Серийный	Устройство не включено
В. Дата врем Регистр: Во Номер типа скидки 16	Устройство не включено
В. Номер Ф. Тип оплаты 3 • Номер типа налога: 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Устройство не включено
В. Зарезерви тип чека: Возврат продажи 💌 Тип счётчика: Сбрасываемый 🔍 Отчет. 1Z-отчёт с гашение 🕄	Устройство не включено
D. Зарезерви Пип операции: Покупка 💌 Прочитать регистр Менеджер регистров Снять отчёт	Устройство не включено
1. Номер ФД Сумма: 0 Модель/версия: 63 3.0 Ширина 48 528	Устройство не включено
I. Тип чека Остаток/сдача: 0 0 Количество: 0 0 Г. И. Симв/пикс: О ССС	Устройство не включено
I. Итог Состояние чека: Закрыт у Фиск, станция: 1	Устройство не включено
1. Дата и вру Режим/расш. реж: 4 0 Заводской 00106306053334. Таймаут, мс: 5000	Устройство не включено
1. Фискалын Номер чека/док.: 2 166 PHM: 0000000000 Вкл. с таймаутом	Устройство не включено
2. Номер пос Дата: 18 1 2017 ИНН: Настройка свойств	Устройство не включено
2. Дата и ври Время: 17 27 15 Ширина ЧЛ 48 528	Устройство не включено
2. Фискальн Состояние закрыта у Ширина КЛ 0 0	Устройство не включено
В. Количеств Номер смены: 1 Ширина ПД 0 0 Го Стирование	Устройство не включено
В. Номер см О программе	Устройство не включено



Коды ошибок

Выдержка из протокола работы ККМ

Коды ошибок сети

Код			
Dec	Hex	Описание	
0	00h	Нет ошибок	
1	01h	Отсутствует физический канал связи	
2	02h	Ошибка сетевых настроек/нет соединение с сервером ОФД	
3	03h	Ошибка при передачи документа на сервер	
4	04h	Некорректный заголовок сессионного пакета	
5	05h	Превышен таймаут ожидания квитанции	

Коды ошибок ОФД

Код		0	
Dec	Hex	Описание	
0	00h	Нет ошибок	
1	01h	Неверный фискальный признак	
2	02h	Неверный формат сообщения оператора	
3	03h	Неверный номер ФД	
4	04h	Неверный номер ФН	
11	0Bh	Неисправимая ошибка	
14	0Eh	Ошибка обработки Документа	

Коды ошибок ФН

Код				
Dec Hex		Описание		
0	00h	Нет ошибок		
1	01h	Неизвестная команда		
2	02h	Неверное состояние ФН		
3	03h	Ошибка ФН		
4	04h	Ошибка КС		
5	05h	Закончен срок эксплуатации ФН		
6	06h	Архив ФН переполнен		
8	08h	Нет запрошенных данных		
16	10h	Превышен размер TLV		
17	11h	Нет транспортного соединения		
18	12h	Исчерпан ресурс КС		
32	20h	Сообщение от ОФД не может быть принято		



Очистка МГМ

Для очистки тестовых ФН используются специальные дебаг-прошивки Набор отладочных прошивок для загрузчика 2xxx

Чек "Информация о ККТ"



Для очистки ФН посылаем команду **F5 60 16** через нижний уровень в любом режиме

пд 🛉	иск. ПД Карти	ки Графика	Запросы Регистры	Сервис Режим:	
Регистрац	ия Скидки	/надбавки/налоги	Действия	Печать 0-Выб	opa
Прогр.	ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ] лч Да	нные Ниж. ур.	Общее Пароль	
Поток командыс Поток ответа:	F5 60 16)		Войт Отчёт:	и Выйти
aamayi Acik.	1000	_	ОБЛЮНИ	1 · Z·or	чёт с гашение
Гаймаут ENQ:	lannn		•	0	Нять отчёт
				Ширина симв/пи	кс: 0 0
					ойство включ
				Таймаут	r, мс: 5000
				Вкл	с таймаутом
				Настр	юйка свойств.
				Tec	стирование
e	100 million -			0 r	трограмме
езультат:	(0) Ошибок нет				2000 00
Terrar and the second s	(0) 0				Darheite



Спасибо за внимание!

