

*Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Физико-технический факультет*

Лекция 12

**Особенности методов дискретных ординат.
SN-метод. Понятие квадратуры.
Граничные условия в SN-методе.
Вычисление квадратур.
Квадратуры Гаусса.**

Особенности методов дискретных ординат

В основе метода лежит то, что в отличие от разложения по сферическим гармоникам **угловое распределение** потока нейтронов оценивается **в различных дискретных направлениях**. Рассматривая достаточное количество направлений, можно, в принципе, получить решение уравнения переноса с любой желаемой степенью точности.

При развитии метода дискретных ординат возникают следующие задачи:

- 1) выбор конкретных дискретных направлений;
- 2) аппроксимация интегралов по угловой переменной;
- 3) аппроксимация производных от потока нейтронов по компонентам угла и, появляющихся в уравнении переноса в криволинейных геометриях.

S_N -метод. Понятие квадратуры

$$\int_{-1}^1 d\mu \cdot \Phi(x, \mu) = \sum_{j=1}^J \omega_j \cdot \Phi(x, \mu_j) \quad - \text{интеграл потока}$$

$\{\mu_j\}$ - набор дискретных направлений,

$\{\omega_j\}$ - набор квадратурных весов

Уравнение переноса в методе дискретных ординат:

$$\mu_j \frac{\partial}{\partial x} \Phi + \Sigma_{tot}(x, E) \cdot \Phi = \sum_{j'=1}^J \Sigma_S(x, \mu_j \leftarrow \mu_{j'}) \cdot \omega_{j'} \cdot \Phi(x, \mu_{j'}) + Q(x, \mu_j)$$

Граничные условия в S_N -методе

Условие облучения на границе 0 с заданным источником нейтронов:

$$\Phi(0, \mu_j) = \Phi_0(\mu_j), \quad \text{если } j = 1, 2, \dots, J/2$$

Нулевое условие на границе d с вакуумом:

$$\Phi(d, \mu_j) = 0, \quad \text{если } j = J/2 + 1, \dots, J$$

Вычисление квадратур

Квадратуры должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) $\omega_j > 0$ для всех j (т.к. интеграл потока всегда положителен);
- 2) решение не должно зависеть от того, какая сторона плоскости рассматривается как правая, а какая как левая. Предполагается симметричный выбор направлений и весовых множителей относительно $\mu = 0$:

$$\mu_j = -\mu_{J+1-j}, \quad \omega_j = \omega_{J+1-j} \quad \text{для всех } j;$$

- 3) если $\Phi(x, \mu)$ представляет собой полином низкого порядка по μ , то квадратурная формула для интеграла потока должна давать точное значение. Это означает:

$$\sum_{j=1}^J \omega_j \cdot \mu_j^n = \begin{cases} \frac{2}{n+1}, & n - \text{четное} \\ 0, & n - \text{нечетное} \end{cases}$$

Для нечетных n 3) с учетом 1) и 2) выполняется всегда. Записывая 3) для четных n с учетом 1) и 2) получаем значения квадратур.

Теория переноса
излучений

Квадратуры Гаусса

Константы для формулы гауссовых квадратур:

$J = 2$	$\omega_1 = \omega_2 = 1,000$	$\mu_1 = -\mu_2 = 0,57735$
$J = 4$	$\omega_1 = \omega_4 = 0,65215$ $\omega_2 = \omega_3 = 0,34785$	$\mu_1 = -\mu_4 = 0,33998$ $\mu_2 = -\mu_3 = 0,86114$
$J = 6$	$\omega_1 = \omega_6 = 0,46791$ $\omega_2 = \omega_5 = 0,36076$ $\omega_3 = \omega_4 = 0,17132$	$\mu_1 = -\mu_6 = 0,23862$ $\mu_2 = -\mu_5 = 0,66121$ $\mu_3 = -\mu_4 = 0,93247$